

Deister Logident TSU 200 mit SIC1 deBus Schnittstellenkonverter und mit Magnetkarten Konfiguration

Übersicht

Leser Typ: Long Range RFID Leser

Der Clock&Data Modus nutzt die letzten 8 Ziffern einer Transpondernummer. (Leserseitige Konfiguration ist notwendig).

Die ständig leuchtende Gelbe LED zeigt die Betriebsbereitschaft an. Die Roten und Grünen LEDs werden mit dem SIC1 Gerät verbunden und arbeiten wie ein Paxton Leser.



Dieser Leser wird von Deister als Clock&Data sowie als Wiegand Leser verkauft. Bei einer Wiegand Version ist die Bit Zahl abhängig vom verwendeten Transponder. Die Anzahl der Bits muss in der Configuration Utility der Net2 Software eingestellt werden.

Für die Konfiguration der LED Einstellungen öffnen Sie die Net2 Configuration Utility, dann öffnen Sie bitte den Reiter „Allgemein“ und wählen die Funktion „Leser-LED im OEM-Stil anzeigen (nicht für nano)“ aus.

Wenn die Option nicht auswählbar ist, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support.

Kabel Ausgänge	ACU Klemmen	
Benötigt eigenständige 12V Energieversorgung	+12V	12V
Braun	Rote LED	Rote LED
-	Gelbe LED	Gelbe LED
Grün	Grün LED	Grün LED
Gelb	Wiegand D0	Data/D0
Blau	Wiegand D1	Clock/D1
-	UNBENUTZT	Media Detect
Verbunden mit eigenständiger 12V Energieversorgung	0V	0V

Überzählige Kabel und der Kabelschirm müssen mit der Netzwerk-Schirmung verbunden werden.

Für den Betrieb mit Net2 muss das SIC1 deBus Modul für die Magnetkarten Konfiguration eingestellt sein. In der Net2 Configuration Utility muss eine spezifische Wiegand Regel in folgendem Format erstellt werden: Net2 benötigt eine 8stellig Kartennummer. Bei einer 10stelligen Karte sollen die ersten 3 Ziffern abgeschnitten und nur die letzten 8 stellen Ausgegeben werden.

Wenn der Leser während der Inbetriebnahme ständig piept ist eine Transponder Karte in reichweite des Lesers. Entfernen Sie die Karte aus der Leser-Reichweite und nehmen die Inbetriebnahme erneut vor. Beachten Sie das der Leser eine große Reichweite besitzt.



+44 (0)1273 811011
support@paxton.co.uk
paxton.support



+1(800) 672-7298
supportUS@paxton-access.com
usapaxton.support



+31 (0)76 3333 999
support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support



+44 (0)1273 811011
support@paxton.co.uk
paxton.support



+49 (0) 251 2080 6900
support@paxton-gmbh.de
paxton.gmbh.support



+31 (0)76 3333 999
support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support



+1(800) 672-7298
supportUS@paxton-access.com
usapaxton.support



+31 (0)76 3333 999
support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support



+33 (0)157 329356
support@paxtonaccess.fr
paxton.support



+27 (0) 272 14276691
support@paxtonaccess.co.za
paxton.support



+44 (0)1273 811011
support@paxton.co.uk
paxton.support