

Installeren van een 3th party lezer op een Net2 plus deurcontroller

Proximity en magneetstrip lezers met een clock/data of 26-bit Wiegand formaat zijn compatibel met Net2. Wiegand lezers tot 50 bits kunnen gebruikt worden bij Net2 maar vereisen de Net2 software zodat het Wiegand formaat geconfigureerd kan worden.



ACU verbindingen

Rood
Bruin
Oranje
Groen
Geel
Blauw
Paars
Zwart/Wit

Ingangen

12VDC (of 5VDC)
Rode LED
Oranje LED
Groen LED
Wiegand Data 0 (!Data)
Wiegand Data 1 (!Clock)
!Media detect
0V

Het desbetreffende lezertype - Wiegand of Clock/Data - moeten ingesteld worden in de instellingen van de deur, en het daarbij passende gekozen data kaart formaat.

