

# Transponder-Karten ausgeben

## Eine neue Anlage in Betrieb nehmen




1. Gruppen-Startkarte des Sets entnehmen.
2. Gruppen-Startkarte am Leser anwenden.
3. Es ertönen akustische Signale und die LEDs leuchten permanent.
4. ALLE KARTEN DES SETS SIND NUN GÜLTIG. - Startkarte wieder in die Mappe stecken.

### Ein weiteres Karten-Set einer bestehenden Anlage hinzufügen

Folgende Schritte für das Einlesen eines weiteren Karten-Sets beachten: Erst Startkarte des existierenden Sets am Leser anwenden - dann Startkarte des neuen Sets anwenden.

## Karten ausgeben

Karte für Benutzer: An den Benutzer ausgeben.



Delete-Karte: Namen des Benutzer auf dieser Karte notieren

1. Auf jeder Doppelseite dieser Mappe befinden sich 2 Kartenpaare:  
**LINKS:** Die Karte für den Benutzer.  
**RECHTS:** Die zugehörige Delete-Karte.
2. Namen des Benutzers, der die linke Karte erhält, in dem Schriftfeld der rechten Delete-Karte notieren.
3. Danach die linke Karte an den Benutzer ausgeben.  
**ACHTUNG:** Die Delete-Karte bleibt in der Mappe.
4. Die Kartenmappe mit den Delete-Karten sorgfältig aufbewahren.

**Jede Benutzer-Karte hat seine zugehörige Delete-Karte.  
BENUTZER-KARTEN UND DELETE-KARTEN NICHT MISCHEN!**

**ACHTUNG:** Niemals mehr als einen Schlüsselanhänger mit zugehöriger Delete-Karte entnehmen, solange sie nicht Benutzern zugeordnet sind. Die Sicherheit und die Verwaltung ihrer Anlage wird ernsthaft beeinträchtigt, wenn Schlüsselanhänger und Delete-Karten aus verschiedenen Sets zusammengelegt werden.

## Einen Benutzer sperren



Vermite Karte eines Benutzers lschen:

- Zugehrige Delete-Karte des Benutzers der Kartenmappe entnehmen.
- Diese Delete-Karte am PROXIMITY-System anwenden.

Die vermite Karte des Benutzers ist nun ungltig. Ein Mibrauch der vermiten Karte ist ausgeschlossen !



[www.paxton.info/9909](http://www.paxton.info/9909)