

Anschließen eines iEvo Biometric Lesers an Net2

Übersicht

Die Net2 ACU benötigt die Datenleitungen D0 und D1 sowie eine 0V Verbindung. Die Net2 ACU sowie der iEvo Leser nutzen beide eine eigenständige 12V Energieversorgung.

Der Leser wurde mit einer 26 bit Transponderkarte getestet.

Der Einsatz des iEvo Lesers setzt mindestens die Net2 Software Version v4.18 voraus. Von iEvo erhalten Sie eine CD mit einem Net2 kompatiblen Software Interface. Dies ermöglicht die direkte Benutzereinrichtung in der Net2 Software.



Kabel Ausgänge	ACU Klemmen	
-	+12V	12V
-	Rote LED	Rote LED
-	Gelbe LED	Gelbe LED
-	Grün LED	Grün LED
Wiegand 01	Wiegand D0	Data/D0
Wiegand 02	Wiegand D1	Clock/D1
-	UNBENUTZT	Media Detect
Pwr GnD + Data Gnd	0V	0V

Überzählige Kabel und der Kabelschirm müssen mit der Netzwerk-Schirmung verbunden werden.

Das iEVO System überträgt die Fingerabdrücke in eine eigene PC-Datenbank und übermittelt diese dann über das LAN/WAN Netzwerk an den iEvo Leser. Eine Installations-Anleitung ist im Lieferumfang des iEvo Lesers enthalten.

Der iEvo Leser kommuniziert mit der Net2 ACU über die Wiegand Schnittstelle.

Um den Fingerprint-Scanner zu aktivieren, berühren Sie den blau beleuchteten Button über dem Scanner. Legen Sie einen Finger auf den Scanner und folgen den Anweisungen der Verifikationsprüfung. Je nach Ergebnis, wird der Button dann rot oder grün blinken. Grün bedeutet das die Benutzer PIN an die Net2 ACU gesendet wird.

Net2 kann die LED's des Lesers nicht beeinflussen, sodass es passieren kann, dass trotz grün blinkenden Lesers die ACU keinen Zutritt gewährt. In diesem Fall sollte die Ereignisliste von Net2 untersucht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: <http://www.ievoreader.com/>



+44 (0)1273 811011
support@paxton.co.uk
paxton.support



+44 (0)1273 811011
support@paxton.co.uk
paxton.support



+1(800) 672-7298
supportUS@paxton-access.com
usapaxton.support



+1(800) 672-7298
supportUS@paxton-access.com
usapaxton.support



+49 (0) 251 2080 6900
support@paxton-gmbh.de
paxton.gmbh.support



+31 (0)76 3333 999
support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support



+31 (0)76 3333 999
support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support



+31 (0)76 3333 999
support@paxton-benelux.com
paxton.benelux.support



+33 (0)157 329356
support@paxtonaccess.fr
paxton.support



+27 (0) 272 14276691
support@paxtonaccess.co.za
paxton.support



+44 (0)1273 811011
support@paxton.co.uk
paxton.support